

Zaprojektowany i wyprodukowany we Włoszech 

daze

PL

Dazebox One

V.1 - Karta katalogowa - Maj 2026





Dazebox One

Dazebox One to idealne, bezkompromisowe rozwiązanie do ładowania w domu. Produkt łączy minimalistyczny design z zaawansowanymi funkcjami, takimi jak nowoczesna łączność, wielostanowiskowe równoważenie obciążenia (Load Balancing) oraz inteligentna optymalizacja zużycia energii.



One

z kablem

Cechy

- + Łączność Bluetooth i Wi-Fi
- + Port Ethernet
- + Zarządzanie mocą do 8 stacji
- + Tryb „Solar only”
- + Harmonogram ładowania
- + Zgodność z protokołem OCPP 1.6 JSON

Specyfikacja Techniczna

Wersja jednofazowa

Wersja trójfazowa

Specyfikacja ogólna

Typ produktu	AC – stacja ładowania pojazdów elektrycznych		
Tryb ładowania	Mode 3		
Złącze ładowania	Zintegrowany kabel Typ 2		
Długość kabla	5/7 m		
Punkty ładowania	1		
Gniazdo Schuko	Nie		
Wymiary	356 x 200 x 110 mm		
Kolor	Czarny		
Waga	~ 5 kg		~ 6 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	< 3 W		

Wersja jednofazowa

Wersja trójfazowa

Specyfikacja elektryczna

Przyłącze	N+L+PE	N+L1+L2+L3+PE
Prąd znamionowy	6,5 - 32A	
Maksymalna moc wyjściowa	1.5 kW - 7.4 kW	4.5 kW - 22.2 kW
Napięcie	230 V ±10%, 50-60 Hz	400 V ±10%, 50-60 Hz
Konfiguracja sieci	TT/TN	
Maksymalny przekrój zacisków przyłączeniowych	16 mm ²	
Zgodność z ISO 15118-20 (V2G ready)	Nie obsługiwane	

Komunikacja

Łączność Bluetooth	BLE 4.2
Połączenie z internetem	WiFi i Ethernet
Komunikacja GSM 4G	Nie
Aktualizacja	Bluetooth, WiFi lub Ethernet
Protokół komunikacji internetowej	OCPP 1.6 Json
Interfejs systemów zarządzania	Modbus TCP przez Ethernet lub Wi-Fi
Moc wyjściowa RF	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20.5 dBm
Częstotliwości pracy	BLE +4dBm - WiFi 2.4G +20.5 dBm / BLE 2402-2480 MHz / WiFi 2.4G: 2412-2472 / 2422-2462 MHz

Funkcje

Interfejs użytkownika	Aplikacja Daze (Android or iOS), Portal Web , wyświetlacz LCD, sygnał dźwiękowy
Pomiar energii z certyfikatem MID	Nie
Czytnik RFID	Nie
Sterowanie i konfiguracja w trybie offline	Aplikacja - łączność Bluetooth
Zdalne sterowanie i konfiguracja	Aplikacja lub portal Web - łączność z Internetem
Zarządzanie użytkownikami i administratorami	Aplikacja lub Portal Web
Blokada, odblokowanie oraz programowanie harmonogramu	Aplikacja lub Portal Web
Ustawienia harmonogramu	Aplikacja lub Portal Web
Load balancing z pomiarem energii	opcjonalnie, wymaga modułu Power Manager
Maksymalna liczba punktów ładowania w load balancing	7 (Master/Slave przez Modbus TCP – Ethernet lub Wi-Fi)
Tryb autokonsumpcji (wyłącznie nadwyżki energii PV)	Tak

Bezpieczeństwo

Blokada kluczem	Nie
Monitoring temperatury	Zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem
Bezpieczeństwo przeciwpożarowe	UL94 V-0
Detekcja prądu upływu DC (RDC-DD)	Zintegrowana, 6mA DC
Ochrona przeciwprzepięciowa	Nie
Kategoria przepięciowa	OVC III
Ochrona przed porażeniem elektrycznym	Klasa I
Przełącznik upstream (przełącznik wyjściowy)	Tak

Odporność

IP	IP56
IK	IK10
Środowisko pracy	Wewnątrz i na zewnątrz
Temperatura pracy	Od -30 °C do +55 °C
Temperatura przechowywania	Od -30 °C do +60 °C
Maksymalna wysokość instalacji	2000 m n.p.m.

Instalacja

Maksymalne ustawienie prądu znamionowego	Przełączniki DIP
Konfiguracja	Aplikacja
Montaż	Na ścianie lub słupku
Prowadzenie kabla zasilającego	Podtynkowe lub natynkowe, przekrój do 10 mm ²

Certyfikaty

Certyfikacja	CE
Normy	IEC EN 61851-1, IEC EN 61851-21, IEC EN 62196-2

This document has been translated with the support of automatic generation systems (AI).

daze.eu

Daze HQ - Bergamo, Italy
+39 035 1983 1355
info@daze.eu

Daze Ibérica - Madrid, Spain
+34 911 47 60 74
contacto@daze.eu

Daze France - Paris, France
+ 33 06 73 78 34 02
service@daze.eu

daze